

XR 250 R.T /AC CDI

Ordre de contrôle	Élément à vérifier	Moteur à l'arrêt	Appareil de mesure : Ohmmètre		
1 a	Arrêt moteur noir/blc et vert	OFF :continuité ON: infini			
	Appareil de mesure : IGNITIONMATE/ IMRIE 625	Moteur à l'arrêt	Régime de démarrage	Ralenti	Acceleré
1	Bobine d'exitation Noir/rouge(+)et vert(-)		+ 120 V	+ 200 V	+ 160V
2	générateur d'impulsions Bleu/jaune(+) et vert/blc (-)		+ 3.5V	+ 8V	+ 20V
3	Noir/jaune(-) et masse(-) Bobine HT primaire		- 120 V	- 180V	-140V
4	Bobine H.T secondaire circuit ouvert	Régime de démarrage uniquement			- 40 KV
5	Tension à la bougie d'allumage		- 3 KV	- 7KV	- 12 KV